

Технические характеристики

Таблицы комбинаций

M2OG-14HFN8-Q	Индексы применяемых блоков	2 блока		
	7	7+7	9+9	
	9	7+9	9+12	
	12	7+12		
	18			

M2OD-18HFN8-Q	Индексы применяемых блоков	2 блока		
	7	7+7	9+12	
	9	7+9	12+12	
	12	7+12		
	18		9+9	

M3OF-21HFN8-Q	Индексы применяемых блоков	2 блока		3 блока	
	7	7+7	9+9	7+7+7	9+9+9
	9	7+9	9+12	7+7+9	
	12	7+12	9+18	7+7+12	
	18	7+18	12+12	7+9+9	

M3OF-27HFN8-Q	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока		
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+12	9+12+12
	9	7+9	9+12		7+7+9	7+12+12	12+12+12
	12	7+12	9+18		7+7+12	9+9+9	
	18	7+18	12+12		7+9+9	9+9+12	

M4OE-28HFN8-Q	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока			4 блока	
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+12	9+9+18	7+7+7+7	7+9+9+12
	9	7+9	9+12	12+24	7+7+9	7+9+18	9+12+12	7+7+7+9	9+9+9+9
	12	7+12	9+18	18+18	7+7+12	7+12+12	12+12+12	7+7+7+12	
	18	7+18	12+12		7+7+18	9+9+9		7+7+9+9	
	24	7+24	9+24		7+9+9	9+9+12		7+9+9+9	

M4OB-36HFN8-Q	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока			4 блока		
	7	7+7	9+18	7+7+7	7+9+18	9+9+12	12+12+12	7+7+7+7	7+7+12+12	7+12+12+12
	9	7+9	9+24	7+7+9	7+9+24	9+9+18	12+12+18	7+7+7+9	7+7+12+18	9+9+9+9
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	9+9+24		7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+12
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	9+12+12		7+7+7+18	7+9+9+24	9+9+9+18
	24	7+24	12+24	7+7+24	7+12+24	9+12+18		7+7+9+9	7+9+9+12	9+9+12+12
	9+9	18+18	7+9+9	7+18+18	7+18+18	9+12+24		7+7+9+12	7+9+9+18	12+12+12+12
	9+12		7+9+12	9+9+9	9+18+18			7+7+9+18	7+9+12+12	

M5OD-42HFN8-Q	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока			4 блока			5 блоков				
		7	9	12	18	24	9+9	9+12	7+7+7+7	7+7+7+12	7+7+12+12	9+9+9+9+9	7+7+7+12+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+12
	7	7+7	9+18	7+7+7	7+9+18	9+9+12	12+12+12								
	9	7+9	9+24	7+7+9	7+9+24	9+9+18	12+12+18								
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	9+9+24	12+12+24								
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	9+12+12	12+18+18								
	24	7+24	12+24	7+7+24	7+12+24	9+12+18	12+12+18								
	9+9	18+18	7+9+9	7+18+18	7+18+18	9+12+24									
	9+12		7+9+12	9+9+9	9+18+18	9+9+9	9+18+18								
	7+7+7+7	7+7+9+18	7+9+9+12	7+12+12+12	9+9+12+12	7+7+7+7+7	7+7+7+12+12	7+7+12+12+12	9+9+9+9+9						
	7+7+7+9	7+7+9+24	7+9+9+18	7+12+12+18	9+9+12+18	7+7+7+7+9	7+7+7+12+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+12						
	7+7+7+12	7+7+12+12	7+9+9+24	7+12+12+24	9+9+12+24	7+7+7+7+12	7+7+9+9+9	7+9+9+9+9	9+9+9+9+18						
	7+7+7+18	7+7+12+18	7+9+9+12	9+9+9+9	9+12+12+12	7+7+7+7+18	7+7+9+9+12	7+9+9+9+12	9+9+9+9+12						
	7+7+7+24	7+7+12+24	7+9+9+12	9+9+9+12	9+12+12+18	7+7+7+7+24	7+7+9+9+18	7+9+9+9+18	9+9+9+9+18						
	7+7+9+9	7+7+18+18	7+9+9+12	9+9+9+18	12+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+9+12+12	7+9+9+12+12	9+9+9+12+12						
	7+7+9+12	7+9+9+9	7+9+18+18	9+9+18+18	9+9+9+24	12+12+12+18	7+7+7+9+18	7+9+9+12+18	7+9+12+12+12						

Когда сумма индексов внутренних блоков превышает номинальную мощность наружного блока, производительность каждого блока уменьшается.